Gigaset SL400

La perfection sous forme compacte

› Le téléphone Gigaset le plus petit et le plus fin
› Cadre de haute qualité en métal véritable et clavier métallique
› Écran TFT couleur de 1,8” (4,6 cm) avec guidage ultra moderne par menu
› Fonctionnalité Bluetooth® intégrée et connectivité mini USB
› Répertoire d’adresses de 500 entrées (vCard)
› Affichage de l’appelant avec photo (Picture CLIP)

Fonctionnalités

- Conversation mains libres confortable, en qualité duplex intégrale
  – acoustique remarquable, grâce à un haut-parleur séparé de grand volume
  – 4 profils mains libre à choix pour l’adaptation individuelle
- Connexion du casque, via Bluetooth® ou par câble sur la prise jack de 2,5 mm (adaptateur vers mini USB disponible au service d’expédition des petits accessoires Gigaset)
- Répertoire d’adresses de 500 entrées (vCard)
- Synchronisation avec le PC via Bluetooth® ou mini USB
- Alarme par vibreur

Écran TFT couleur

- Écran graphique TFT couleur rétro-éclairé de 1,8” (4,6 cm): 65’000 couleurs, QQVGA, 128 x 160 pixels, 7 lignes
- Affichage d’une horloge analogique avec la date (réglage d’usine)
- Possibilité d’afficher une horloge numérique ou d’autres économiseurs d’écran
- Diaporama avec des photos personnelles
- Affichage intensité du champ et charge des accus / ECO Mode activé/désactivé
- Affichage des nouveaux messages: appels manqués, SMS, rendez-vous
- Touche programmable pour l’accès rapide au menu
- Affichage de la durée de communication

Clavier en métal rétro-éclairé

- Clavier en métal de haute qualité (technologie «metal dome»)
- Éclairage réglable à 5 paliers
- La touche «récepteur» clignote en cas d’appel (vert) et la touche messages (rouge)
- Verrouillage/déverrouillage du clavier, via la touche #
- Désactiver/activer la sonnerie, via la touche *
- Touche de rétrodemande (temporisations flash réglables)

ECO DECT

- Absence de rayonnements* en mode veille, lorsque l’**ECO Mode Plus** est activé, même en présence de plusieurs combinés mobiles**
- Peu de rayonnements, lors des conversations téléphoniques
  – Réduction de 80% de la puissance d’émission, lorsque l’**ECO Mode** est activé
  – Réduction automatique en fonction de la distance entre le combiné mobile et la base
- Consommation électrique minime, grâce à l’utilisation de blocs-secteur modernes

Répertoire d’adresses et fonctions de sélection

- Répertoire d’adresses de 500 vCards: nom, prénom, 3 numéros d’appel, mail, anniversaire, mélodie / photo pour Picture CLIP
- Très gros caractères pour le répertoire d’adresses et la liste des appels
- Transfert de répertoire téléphonique entre combinés mobiles Gigaset
- Échange de vCards avec le téléphone mobile, via Bluetooth®
- Sélection abrégée pour des numéros importants, par les touches 2 – 9
- Répétition de sélection: automatique et 20 derniers numéros
- Procédés de sélection: tonalité (FO), impulsions (IMP)
- Supporte des fonctionnalités réseaux (télécom, etc.)
- Présélection automatique de l’opérateur

Affichage et signalisation des appelants

- Par le numéro ou le nom de l’appelant (CLIP / CNIP)
- Par la photo de l’appelant (Picture CLIP)
- 23 sonneries réglables sur le combiné mobile
- Possibilité de télécharger des photos et des mélodies personnalisées (BMP / MP3, etc.)
- Alarme par vibreur

- «Blocage des appels anonymes»: les appels sans numéro CLIP ne font l'objet que d'un signal optique
- Mode nuit: mise sous silence temporisée de la sonnerie (sauf appels VIP)
- Sonneries personnalisées pour appels externes / internes

Liste des appels

- La touche messages lumineuse signale les nouveaux appels et permet d'accéder facilement à la liste des appels
- Listes d'appels: tous les appels, appels sortants, entrants et manqués (20 entrées chacune)
- Possibilité de définir, en cas d'appel manqué, une information par SMS à un numéro d'appel externe

Raccordement au PC

- Par Bluetooth® (Serial Profile)
- Par mini USB (câble de transfert de données non compris dans la livraison)
- Synchronisation du répertoire d'adresses avec Microsoft Outlook
- Téléchargement de photos pour Picture CLIP, économiseur d'écran, diaporama et de sons pour sonneries (BMP, MP3, etc.)
- Mémoire pour photos / mélodies: env. 3,5 Mo (max. 214 sons et 243 photos)
- Avec logiciel gratuit Gigaset QuickSync pour systèmes d'exploitation Microsoft® Windows 7/Vista/XP et Mac

Autres fonctions

- Agenda électronique:
  - Calendrier avec aperçu mensuel
  - Échéancier pour 30 rendez-vous
  - Rappel d'anniversaire pour chaque entrée du répertoire d'adresses
  - Réveil avec fonction de répétition
- Alarme bébé

Menu

- Guidage par menu convivial, en diverses langues (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Utilisation facile, au moyen de symboles couleur, de textes de menus et de touches de programme
- Réglage de l'affichage du menu:
  - toutes les fonctions = mode expert
  - ou restreint = mode standard

Fonction SMS

- Enregistrement automatique au centre de services SMS
- Envoi/réception de SMS comportant jusqu'à 612 signes
- Mémoire pour env. 50 SMS courts
- Une boîte aux lettres générale et 3 boîtes aux lettres protégées par code PIN
- Envoi de mails via SMS
- Copie de numéros de téléphone vers le répertoire téléphonique

Lors de l'utilisation de plusieurs combinés mobiles

- Conversations téléphoniques internes exemptes de taxes
- 2 conversations simultanées possibles (1 externe et 1 interne entre deux combinés mobiles)
- Transfert de répertoire entre combinés mobiles
- Appel interne de tout ou partie des combinés mobiles
- Transfert d'une communication sur un autre combiné mobile, avec fonction de rétrodemande/répétition d'appel
- Conférence à 3 (1 usager externe + 2 usagers internes)
- Sonnerie simultanée sur tous les combinés mobiles, lors des appels externes

Données techniques

Configuration
- Raccordement d'une ligne externe
- 6 combinés mobiles peuvent être connectés
- Le répéteur Gigaset permet d'augmenter la portée

Raccordement	a/b (analogique)
Utilisation	raccordement principal / installations de télécom
Normes	DECT, GAP

Combiné mobile
- Portée:
  - à l'intérieur: jusqu'à 50 m
  - à l'extérieur: jusqu'à 300 m
- Durée de veille: jusqu'à 230 h (si éclairage de l'écran activé, env. 95 h)
- Durée de conversation: jusqu'à 14 h
- Alimentation électr.: Li-Ion 3,7 V / 750 mhA
- Temps de charge: ~ 3 h
- Dimensions: 121 x 46 x 16 mm (L x l x p)
- Poids: env. 112 g

Station de base
- Alimentation électr.: bloc-secteur 230 V
- Dimensions: 117 x 115 x 47 mm (h x l x p)
- Poids: env. 224 g
- Consommation électr.:
  - en mode veille: env. 1,1 W
  - en communication: env. 1,2 W
- La station de base peut être montée au mur

Socle chargeur
- Alimentation électr.: bloc-secteur 230 V
- Dimensions: 49 x 126 x 60 mm (h x l x p)
- Poids: env. 70 g

Sont compris dans la livraison

- 1 station de base Gigaset SL400 avec bloc-secteur
- 1 combiné mobile Gigaset SL400H
- 1 socle chargeur (p. combiné mobile) avec bloc-secteur
- 1 câble de téléphone
- 1 jeu d'accus
- 1 couvercle d'accus
- 1 clip de ceinture
- 1 mode d'emploi

Couleur de l'appareil

- Métal / noir piano

* Déconnexion de la puissance d'émission des DECT
** À condition que tous les combinés mobiles connectés supportent l'ECO Mode Plus